

Світильники евакуаційні, аварійні вказівники. S504 / S503

- Область застосування світильників: забезпечення постійного мінімально необхідного рівня аварійно-сигнального позначення виходів в промислових, громадських і побутових приміщеннях. Ступінь захисту виробу – IP20.
- На панелі управління світильником розташовані такі елементи:
 - світловий індикатор режиму зарядки акумулятора «Заряд»;
 - світловий індикатор підключення світильника до мережі «Мережа»;
 - кнопка «ТЕСТ» для перевірки працездатності світильника в аварійному режимі від акумулятора.
- Установка світильників в підвісному положенні здійснюється за допомогою двох монтажних кілець, розташованих у верхній частині корпусу. Також, світильники мають додаткову можливість установки на стіну за допомогою монтажних отворів, розташованих на корпусі.
- Підключення світильників.
 - Змонтувати світильник в робоче положення.
 - Переконавшись у відсутності напруги в мережі живлення 230 В змінного струму.
 - Підключити провідники світильника до мережі живлення: коричневий провідник (L) - до фазного провідника мережі, синій провідник (N) - до нейтрального провідника мережі, жовто-зелений провідник (PE) - до заземлювального провідника мережі.
- При включенні в мережу 230 В змінного струму відбувається постійна підзарядка вбудованого акумулятора, про що свідчить світіння індикатора «Заряд» на панелі управління. Мінімальна тривалість зарядки акумулятора після першого включення 24 години. При зниженні тривалості роботи світильника в аварійному режимі необхідно провести заміну акумулятора світильника.
- Перевірка роботи світильника в аварійному режимі кнопкою «ТЕСТ». Для перевірки роботи світильника в аварійному режимі необхідно:
 - Підключити світильник до мережі 230 В змінного струму.
 - Залишити світильник включеним на час не менше 3 хвилин.
 - Натиснути кнопку «ТЕСТ», при цьому відбувається перемикавання світильника на живлення від вбудованого акумулятора і справний світильник продовжує функціонувати.
 - Якщо при натисканні кнопки «ТЕСТ» світильник гасне, це свідчить про несправність в ланцюзі аварійного живлення. Несправний світильник подальшої експлуатації не підлягає.

УВАГА! В процесі експлуатації рекомендується не рідше одного разу на місяць перевіряти працездатність світильника в аварійному режимі натисканням кнопки «ТЕСТ».

При роботі світильника від акумулятора протягом 120 хвилин акумулятору необхідна підзарядка протягом не менше 24 годин.

- Гарантійні зобов'язання:
Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується відремонтувати чи замінити світильник, що вийшов з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, протягом гарантійного строку.
Гарантійний строк 1 рік з дати продажу
Строк служби у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.

7.1 Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну:

8. Комплект поставки:

- Світильник
- Упаковка
- Паспорт
- Піктограми купуються окремо



9. Технічні характеристики:

9.1 Таблиця технічних характеристик:

Модель	Модель	Інф. напис	Напруга, В.	Частота, Гц.	Потужність, Вт.	К-сть діодів	Аварійний режим, год.	Час зарядки акумулятора, год.	Напруга акумулятора, В.	Ємність акумулятора, мА·год.	Маса брутто, кг.	Ресурс, год.	Колір світіння	Матеріал розсіювача	Матеріал корпусу	Габарити, мм
TNSy 5000084	S504	-	220	50/60	3	4	2	24	1,2	350	0,6	30000	Білий	Скло	Алюміній /пластик	355*23*145
TNSy 5000555	S504	ВИХІД EXIT	220	50/60	3	4	2	24	1,2	350	0,6	30000	Світло-зелений	Скло	Алюміній /пластик	355*23*145
TNSy 5000083	S503	-	220	50/60	3	8	3	24	1,2	600	0,8	30000	Світло-зелений	Акрил	Алюміній /пластик	360*28*200
TNSy 5000487	S503	ВИХІД EXIT	220	50/60	3	8	3	24	1,2	600	0,8	30000	Світло-зелений	Акрил	Алюміній /пластик	360*28*200

9.2 Фактичні значення номінальної потужності та світлового потоку можуть мати відхилення в діапазоні +/- 20%, що пов'язане з характеристиками використовуваних партій діодів, розсіювачів, та джерел живлення.

9.3 Строк служби розраховується до рівня світлового потоку не менше 70% від початкового, при нормальних умовах експлуатації до 8 год. на добу.

9.4 Виробник може вносити зміни до конструкції, не погіршуючи основні технічні характеристики, без попереднього сповіщення.

10. Дата виготовлення, номер партії, тип:

- Номер партії: 032025
- Дата виготовлення: 03.2025
- Тип: S504/S503

Імпортёр та замовник: Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474 Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167

Виробник, та адреса виробництва: Фошан Шунме Літінг, РМ 267, Блдг 1, 2/Ф, 1ст Рд, Донгер Нанхінг Індастріал Парк, Гуїчєнг Стріт, Нанхаї Дістрікт, Фошан, Китай.

Претензії в Україні приймає: ТОВ «ІНТЕРХІЛ» ЄДРПОУ 33479640, Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5, email: info@tnsy.com.ua , тел: +38(057)784-07-48

Детальна інформація на сайті: tnsy.com.ua